

**Flexlmライセンスエラーコード一覧**

Error Cd	エラーメッセージ・英語	エラーメッセージ・日本語	発生原因	対処
-1	Cannot find license file	ライセンスファイルが存在しない。	Flexlmのライセンスマネージャーがライセンスファイルを見つけない場合に発生。ライセンスファイルが存在しないかライセンスの位置がおかしい時に発生	所定の位置にライセンスファイルが存在するか確認
-2	Invalid license file syntax.	ライセンス・ファイルの構文が正しくありません。	ライセンス発行時のミス、もしくは発行後の改変	ライセンスファイルの記述を確認し、必要に応じて再発行
-3	No license server system for this feature.	この機能に対応するライセンス・サーバ・システムが存在しません。		Hayabusa(ノードロックタイプ)では発生しません
-4	Licensed number of users already reached.	ライセンスされたユーザ数にすでに達しています。	ノードロックライセンスは1ファイル1ライセンスで発行するため、このエラーは発生しない	Hayabusa(ノードロックタイプ)では発生しません
-5	No such feature exists.	そのような機能は存在しません。	ライセンス発行時のミス、もしくは発行後の改変	ライセンスファイルの記述を確認し、必要に応じて再発行
-6	No TCP/IP port number in license file and FLEXnet Licensing service does not exist. (pre-v6 only)	ライセンス・ファイルに TCP/IP ポート番号がなく、FLEXnet ライセンス サービスが存在しません (v6 より前のバージョンの場合)。	NICを無効にしている場合は起こるかもしれませんが、v6以降バージョンであるので発生しない。	
-7	No socket connection to license server manager service.	ライセンス・サーバ・マネージャ・サービスに対するソケット接続がありません。		Hayabusa(ノードロックタイプ)では発生しません
-8	Invalid (inconsistent) license key or signature. The license key/signature and data for the feature do not match. This usually happens when a license file has been altered.	ライセンス・キーまたはシグニチャが正しくありません (矛盾しています)。ライセンス・キー/シグニチャとこの機能のデータが一致しません。このようなことが起こるのは通常、ライセンス・ファイルが改変されたときです。	ライセンス発行時のミス、もしくは発行後の改変	ライセンスファイルの記述を確認し、必要に応じて再発行
-9	Invalid host. The hostid of this system does not match the hostid specified in the license file.	Host ID とライセンスファイルがマッチしていない	ライセンスファイルは正しいと思われる。しかし、記述されているMACアドレスが存在しない。あるいは対象となるMACアドレスが存在してもそのNIC (NetWork Interface Card) が無効状態 (LapTopPCでバッテリー駆動の時発生例有り)。	PCのローカルに対象となるMACアドレスが存在するか確認。存在する場合ライセンス発行対象のNICの動作を確認します。
-10	Feature has expired.	機能の有効期限が切れています。	ライセンスの期限が終了している。	ライセンスファイルの記述を確認し、必要に応じ、正しい日付で再発行
-11	Invalid date format in license file.	ライセンス・ファイルの日付フォーマットが正しくありません。	ライセンス発行時のミス	ライセンス発行時に発覚しますので発行のやり直しです
-12	Invalid returned data from license server system.	ライセンス・サーバ・システムから返されるデータが正しくありません		Hayabusa(ノードロックタイプ)では発生しません
-13	No SERVER lines in license file.	ライセンス・ファイルに SERVER 行がありません。		Hayabusa(ノードロックタイプ)では発生しません